

# Technische Daten

## Digitaluhren

## Cristalys Ellipse


### Beschreibung :

- ▶ Innenuhr mit LCD-Anzeige,
- ▶ Anzeige der Uhrzeit und mehrsprachiges Datum mit Temperatur,
- ▶ Extraflaches Gehäuse,
- ▶ Ablesbarkeit 20m und Ablesewinkel 160°,
- ▶ Batterieantrieb durch 4 LR14 für eine Laufzeit grösser als 3 Jahre,
- ▶ Ausführungen : autonomer Quarzbatterieantrieb, FI- oder DCF-Funksynchronisiert, drahtlos (DHF) funksynchronisiert, Nebenuhr für Minuten-, Halbminutenimpulse oder zum Empfang von codierten Zeitinformationen AFNOR/IRIG-B.



### Technische Daten:

- ▶ ECO Funktion : die Ausschaltung der Anzeige zwischen 23Uhr und 6Uhr ermöglicht, Energie zu sparen.
- ▶ Multifunktions-Anzeige.
- ▶ Anzeige in 12 verschiedenen Sprachen zur Auswahl.
- ▶ Anzeige im 12- oder 24- Stundenmodus.
- ▶ Vorprogrammierte Sommer-, Winterzeitumstellung mit immerwährendem Multi-zeitzonenuhr-Kalender.
- ▶ Permanenter Datenspeicher.
- ▶ Präzision der Zeitbasis : 0,2 Sek/Tag.
- ▶ ABS Gehäuse, IP 40.
- ▶ Geräuschloser Betrieb.
- ▶ 2 Tasten zur Einstellung und Programmgestaltung der Parameter.
- ▶ Perfekte Zeitgenauigkeit mittels optionaler Funksynchronisierung.
- ▶ Optionale sehr Schwachstromversorgung von 6 bis zu 24V AC/DC (oder äusserlich 230V).
- ▶ Betriebstemperatur : von 0° bis zu 50°C.
- ▶ Feuchtigkeit : 80% bei 40°C.
- ▶ Gewicht : 1,4 Kg.




**4 Gehäusefarben :**  
**Aluminium,**  
**Champagner,**  
**Bordeaux, Weiss**

### Multifunktionsfähige Uhr:

*Feste oder wechselnde mehrsprachige Anzeige im unteren Teil der Anzeige :*

- ▶ Datum in mehreren Sprachen.
- ▶ Numerisches Datum.
- ▶ Innentemperatur.
- ▶ Tag des Jahres und Kalenderwoche.
- ▶ Sekundenzähler.
- ▶ Ort-, Stadtname oder ein Wort bis zu 7 Zeichen.



**France Inter oder**  
**DCF Sender**

### Cristalys Ellipse Hinweis

- ▶ Autonome Quarzuhr 938 311\*
  - ▶ France Inter Funksynchronisiert 938 321\*
  - ▶ DCF-Funksynchronisiert 938 323\*
  - ▶ Nebenuhr für Minuten-, Halbminutenimpulse oder zum Empfang von codierten Informationen AFNOR/IRIG-B 938 331\*
  - ▶ Nebenuhr für Minuten-, Halbminutenimpulse oder zum Empfang von codierten Zeitinformationen AFNOR, sehr Schwachstromversorgung 938 332\*
  - ▶ Drahtlose (DHF) funksynchronisierte Uhr 938 341\*
- \*Dazu kommt : A für Aluminium, B für Weiss, C für Champagner, D für Bordeaux.



# Technische Daten

## Digitaluhren

## Cristalys Ellipse



Cristalys Ellipse  
auf einem  
Tischträger



Cristalys Ellipse  
auf einem  
doppelseitigen  
Träger

### Werke und Synchronisierung:

#### Quarzbatterieantrieb

- ▶ Die Uhr ist ganz autonom und die Zeitinformation stammt aus ihrer eigenen Zeitbasis.
- ▶ Automatische Sommer-, Winterzeitumstellung.

#### DHF Nebenuhr

- ▶ Die Uhr wird von einem DHF-Sender über Funkwellen synchronisiert.
- ▶ Automatische Sommer-, Winterzeitumstellung.

#### FI-oder DCF-Funksynchronisierung

- ▶ Die Uhr ist autonom und die Zeitinformation stammt aus ihrer eigenen Zeitbasis, die im Falle einer Unregelmässigkeit von Vergleich mit dem FI-oder DCF-Sendersignal korrigiert wird.
- ▶ Mit der Funksynchronisierung ist die Zeitgenauigkeit perfekt.
- ▶ Automatische Sommer-, Winterzeitumstellung.

#### IRIG-B/AFNOR zum Empfang von codierten Zeitinformationen

- ▶ Bei der codierten Zeitinformationsverteilung werden jede Sekunde vollständige Zeitimpulse gesendet : die Uhrparameter werden automatisch und schnell eingestellt, wenn die Nebenuhren mit dem Netz verbunden werden.
- ▶ Die IRIG-B/AFNOR codierten Zeitinformationen senden keine Interferenz und sind gegen elektrische Interferenz unempfindlich.



#### 24V Minuten- oder Halbminutenimpulse

- ▶ Die Nebenuhren sind mit dem Verteilungsnetz verbunden und sind aufgeklinkt dank elektrischer Impulse, die jede Minute von der Hauptuhr gesendet sind,

### Europäische und französische Normen :

- ▶ NF EN50081-1.
- ▶ NF EN50082-1.
- ▶ NF EN60950.

### Abmessungen in mm



### Zubehör :

- |   |         |
|---|---------|
| ▶ Wandträger (geliefert mit jeder Uhr)                  | 202 271 |
| ▶ Tischträger   | 938 902 |
| ▶ Doppelseitiger Wand- oder Deckenträger                | 938 901 |
| ▶ Langer doppelseitiger Wand- oder Deckenträger         | 938 905 |
| ▶ Doppelseitiger Wand- oder Deckenträger - Speziallänge | 938 908 |
| ▶ Halter für sehr Schwachstromversorgung                | 938 907 |
| ▶ Sehr Niederspannung für Cristalys (bis 20 Uhren)      | 938 912 |

